



## Agregat prądowórczy

# FH 3001 R

Nr art. 28152

### Charakterystyka

- Regulacja napięcia  $\pm 1\%$
- Niski poziom zakłóceń THD  $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

### Parametry techniczne

<b>Częstotliwość</b>	<b>50 Hz</b>
<b>Napięcie</b>	<b>230 V</b>
<b>Moc maksymalna</b>	<b>2,7 kW</b>
<b>Moc znamionowa</b>	<b>2,5 kW</b>
<b>Prąd znamionowy</b>	<b>10,9 A</b>

Silnik	Honda
Model	GX 200
Pojemność	196 cm <sup>3</sup>
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	0,6 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	3,1 L
Spalanie (moc 75 %)	1,4 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)

Waga	38 kg
Długość	580 mm
Szerokość	395 mm
Wysokość	405 mm

### Wyposażenie standardowe

- AVR
- Dwa gniazda 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

### Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przyłącze węża do spalin Nr art. 10117
- Licznik czasu pracy Nr art. 23300
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 16581

### Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**  
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**  
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**  
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**  
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej